



PH-SP1


Bezdrôtový prijímač na ovládanie
elektrických vykurovacích zariadení
- POD VYPÍNAČ -

- prvok systému PocketHome®
- podľa požadovanej teploty spína pripojený spotrebič
- Obojsmerná rádiová komunikácia na 433.92 MHz
- nadradeným prvkom je riadiaca jednotka PH-BSP alebo PH-ET7-V



Montáž

Veľkou výhodou je montáž priamo do inštalačnej krabice.




FUNKČNÉ TLAČIDLO (R):

KRÁTKE STLAČENIE (cca 1.5 s)
- pre nakódovanie.

DLHÉ STLAČENIE (cca 5 s)
- RESET vymazanie kódu
z pamäte (súčasne zablikajú
zelená a červená LED).



Schéma zapojenia



Montáž smie vykonávať len osoba so zodpovedajúcou kvalifikáciou!
Montáž musí byť vykonávaná bez napätia!



Uvedenie do prevádzky

1. Vypnite hlavný istič.
2. Zapojte prijímač podľa schémy.
3. Zapnite hlavný istič, na prijímači **bliká zelená dióda**, prijímač je pripravený k ďalšiemu nastaveniu.
4. Krátko stlačte **FUNKČNÉ TLAČIDLO** na cca 1.5 s (**zelená a červená dióda striedavo blikajú**).
5. Na radiacej jednotke (vysielači) vykonajte aktiváciu prijímača podľa návodu k danému vysielaču (PH-BSP alebo PH-ET7-V).
5. Pri správnom naučení kódu súčasne **zablikajú zelená a červená dióda**.

LED1	LED2	FUNKCIE
		prázdna pamäť, nie je naučený kód
		kód naučený
		BLIKAJÚ STRIEDAVO - režim učenia kódu BLIKAJÚ SÚČASNE - kód bol naučený BLIKNÚ SÚČASNE DLHO - kód bol ZMAZANÝ
		zopnuté relé
		PORUCHA (pokiaľ do cca 6-ich hodín neprijme žiadny signál od vysielača, prejde do režimu 2 min. ZAPNUTÝ a 8 min. VYPNUTÝ). LED 2 bliká iba ak je relé zopnuté tj. 2 min.

VYSVETLIVKY:



SVIETI



NESVIETI



BLIKÁ

PH-SP1

Bezdrôtový prijímač na ovládanie
elektrických vykurovacích zariadení
- POD VYPÍNAČ -



TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie	230 V AC/50 Hz
Typ komunikácie	obojsmerná
Frekvencia	433.92 MHz
Citlivosť	< - 92 dBm
Dosah	150 m (na voľnej ploche), 20 m (v zástavbe)
Prierez káblov	1.5 mm ² (hnedá, čierna), 0.5 mm ² (modrá)
Výstup	relé, max.16 A/ 250 VAC
Stupeň krytia	IP20 a vyššie podľa montáže
Trieda ochrany	II
Pracovná teplota	0 až 40°C
Rozmery (DxŠxH)	49.5 x 45.5 x 26 mm

Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť dizajn a špecifické kácie bez predchádzajúceho upozornenia.

EÚ PREHLÁSENIE O ZHODE

ELEKTROBOCK MTF s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu PH-SP1 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.elbock.cz

V prípade záručného a pozáručného servisu, pošlite výrobok (vrátane dokladu o kúpe) na adresu distribútora/výrobcu.



+420 607 087 605



regulace@elbock.cz



<https://pockethome.cz>



8 594012 221864



MADE IN CZECH REPUBLIC

Distribútor v SR:

ELEKTROBOCK SK s.r.o.

Sladová 1, Bratislava 821 05

Tel.: +421 911 454 446

predaj@elektrobock.sk

Technická podpora (do 14h)

Mobil: +420 724 001 633

www.elektrobock.sk



LEAD FREE



PAP